

Centro Business/Centro Business 2.0

Panoramica delle funzioni

Centro Business – il modello standard

Il router per tutti i servizi Swisscom che soddisfa le esigenze di base della vostra azienda.

Centro Business 2.0 – il modello premium

Collegamento WLAN e internet ultra veloce. Dotato della tecnologia più recente, il router è pronto per le sfide del futuro.



Telefonia (gli apparecchi terminali sono collegati al Centro Business)

Prese per telefono		2 analogiche + 2 porte ISDN + 4 porte LAN	2 analogiche + 2 porte ISDN + 4 porte LAN + 5 apparecchi portatili DECT CAT-iq
Analogico/Fax	Quantità telefoni ¹	2	2
	Chiamate contemporanee	2	2
ISDN	Quantità telefoni (con/senza cablaggio domestico)	2/8	2/8
	Numeri di chiamata	8	8
	Chiamate contemporanee	2	2
Telefoni IP			
HD-Phone Nyon ¹	Quantità telefoni	–	5
	Numeri di chiamata	–	5 per apparecchio portatile
	Chiamate contemporanee	–	2
IP Rousseau (fino a 5 apparecchi portatili) ²	Quantità telefoni	5	5
	Numeri di chiamata	max 5 (i primi 5)	max 5 (i primi 5)
	Chiamate contemporanee	2	2
Telefono HD Sarnen	Quantità telefoni (con/senza cablaggio domestico)	4/>4	4/>4
	Numeri di chiamata	2 per apparecchio	2 per apparecchio
	Chiamate contemporanee	4/10	4/10

¹ I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti del router.

Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione sufficiente da sovratensioni transitorie.

² Con Centro Business 1.0, HD-Phone Nyon deve essere utilizzato in combinazione con la stazione di base per Rousseau 10.

Non è perciò possibile disporre di tutte le funzioni sull'apparecchio portatile (ad es. consultare gli elenchi delle chiamate e le rubriche dei contatti).

³ Il telefono IP Rousseau è composto da 1 stazione di base con fino a max 5 apparecchi portatili.

Al Centro Business/2.0 può essere allacciata 1 stazione di base.

Panoramica delle funzioni

Stazione di base integrata DECT CAT iq 2.x (incl. tasto pairing)	–	✓	
Apparecchi portatili CAT-iq	Quantità telefoni	–	5
	Numeri di chiamata	–	5
	Chiamate contemporanee	–	2
Totale senza app/ client (max.)	Quantità telefoni (con/ senza cablaggio domestico ¹)	12/>12	17/>17
	Numeri di chiamata	max 10	max 10
	Chiamate contemporanee	max 10	max 10

Telefonia (gli apparecchi terminali non sono collegati al Centro Business)

Trunk/ICU cloud e APP/client	Quantità telefoni	illimitata secondo impostazione indirizza- mento IP/numeri di chiamata	illimitata secondo impostazione indirizza- mento IP/numeri di chiamata
	Numeri di chiamata	secondo piano di numerazione	secondo piano di numerazione
	Chiamate contemporanee	max possibili: 100	max possibili: illimitate
A dipendenza di: > larghezza di banda disponibile > numero di canali voce acquistati			

Altre funzioni

WLAN	✓	✓
Firewall	✓	✓
Site-to-Site VPN	✓	✓
Porta inoltra	✓	✓
DMZ	✓	✓
IPv6 (6RD and native)	✓	✓
NAT 1:1	✓	✓
PPPoE Passthrough	✓	✓
IP Passthrough	✓	✓
Security Gateway locale	✓	✓
Collegamento Swisscom TV 2.0 senza filo (tramite WLAN)	–	✓
WLAN separato	✓	✓
Swisscom BNS (Business Network Solutions)	–	✓
Servizi Swisscom (internet) supportati	<ul style="list-style-type: none"> > Swisscom Internet (RES DSL) > Business Internet light > Business Internet (ALLIP – My PMI Office) > M2M Wireline (ALLIP & BIL) > Altri servizi: Swisscom TV 1.0 & 2.0, Business Connect, Vivo-Family, Swisscom Line, Multiline IP ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> > Swisscom Internet (RES DSL) > Business Internet light > Business Internet (ALLIP – My PMI Office) > Smart Business Connect (ALLIP) > M2M Wireline (ALLIP & BIL) > Altri servizi: Swisscom TV 1.0 & 2.0, Business Connect, Vivo-Family, Swisscom Line, Multiline IP ecc.

¹ I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti del router. Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione sufficiente da sovratensioni transitorie.