

Centro Business / Centro Business 2.0

Tableau comparatif

Centro Business – modèle standard

Un routeur pour tous les services Swisscom, qui couvre les besoins de base de votre entreprise

Centro Business 2.0 – modèle premium

Une connexion WiFi et Internet ultrarapide. Equipé de la dernière technologie, ce routeur est prêt à relever les défis de l'avenir.



WiFi

WiFi	2.4 GHz AP compatible avec 2x2 antennes int. Standard 802.11 b/g/n	2.4 GHz AP compatible avec 2x2 antennes int. Standard 802.11 b/g/n 5.0 GHz AP compatible avec 3x3 antennes int. Standard 802.11 a/n/ac
Débit WiFi	Partagé jusqu'à 100 Mbps	Partagé jusqu'à 500 Mbps
Touche pairing WiFi (WPS)	✓	✓
Nombre max. logiciels sur WLAN 802.11n 2.4 GHz	50	64
Nombre max. logiciels sur WLAN 802.11ac 5.0 GHz	-	18

Connexion Internet

Connexion Internet xDSL	VDSL2 (Vectoring), ADSL, ADSL2+ via analogique ou ISDN	VDSL2 (Vectoring, Super Vectoring, G.fast), ADSL2+ via analogique ¹
Connexion Internet fibre optique		
• FTTH	Jusqu'à 100 Mbps	Jusqu'à 1 Gbps (module SFP)
• XGS-PON	-	Jusqu'à 1 Gbps (module SFP)
Ports Ethernet	4x100 Mbps	4x1 Gbps
Nombre max. logiciels sur Ports Ethernet		environ 250 appareils
Internet Backup	Via clé USB 3G ou 4G (en option)	Via clé USB 3G ou 4G (en option)
Ports supplémentaires	2xUSB 2.0	2xUSB 3.0

¹ Le routeur Centro Business est disponible en deux versions: «fibre optique seule» et «fibre optique & cuivre». Vous trouverez [ici](#) les critères de distinction.

Centro Business/Centro Business 2.0

Tableau comparatif

Téléphonie (terminaux branchés sur le Centro Business)²

Analogique/Fax		✓	✓
ISDN		✓	✓
Téléphones IP/HD		✓	✓
Station de base DECT CAT iq 2.x intégrée (touche pairing incl.)		-	✓
Total sans App/logiciel (max.)	Nombre de téléphones (sans/ avec câblage domestique) ³	12/>12	17/>17
	Nombre de numéros	Max. 10	Max. 10
	Appels simultanés	Max. 10	Max. 10

Généralités

Compatibilité avec les services		Compatible avec tous les services Swisscom (clients privés et clients commerciaux)	Compatible avec tous les services Swisscom (clients privés et clients commerciaux)
Plus d'informations		http://www.swisscom.com/centrobusiness	
Consommation (cuivre/fibre optique)	Mode veille (pas de transmission de données)	8,2/8,0 watts	9,2/7,8 watts
	Fonctionnement normal ⁴ (avec transmission de données)	8,7/8,5 watts	9,7/8,2 watts
	Eteint	0,2 watts	0,1 watts
Dimensions (hauteur×profondeur×largeur)		259×189×90 mm	258×183×71 mm (ohne Fiber-SFP)
Prix courant		CHF 250.–	CHF 299.–

² Vous trouverez des informations détaillées sous «[Aperçu des fonctions](#)».

³ Les téléphones analogiques doivent être reliés directement aux deux bornes du routeur. Une réactivation du signal au câblage de la maison n'est pas recommandé, car il n'y a pas de protection adéquate contre des surtensions transitoires

⁴ Les valeurs de consommation en mode de fonctionnement normal se basent sur l'utilisation plusieurs appareils. Un routeur Centro Business 2.0 est branché sur un raccordement cuivre ou fibre optique Swisscom. Un appareil WiFi diffusant une vidéo Youtube est connecté à chaque réseau sans fil (2 WLAN à 2.4 et 5 GHz). Un téléphone HD Nyon est branché sur une station de base DECT, une Swisscom TV Box est raccordée par câble Ethernet et une chaîne HD est allumée sur le téléviseur. Pas de clé Internet Backup en service. Dans le cas du routeur Centro Business 1.0, pas de réseau sans fil (WLAN) 5 GHz et pas de station de base DECT en service.