

Centro Business/Centro Business 2.0

Funktionsübersicht

Centro Business – Das Standardmodell

Der Router für alle Swisscom Services, welcher die Grundbedürfnisse Ihres Unternehmens deckt.



Centro Business 2.0 – Das Premiummodell

Ultraschnelle WLAN- und Internetverbindung. Mit der neuesten Technologie ausgestattet, ist der Router bereit für die Herausforderungen der Zukunft.



Telefonie (Endgeräte werden an Centro Business angeschlossen)

Telefonanschlüsse		2 analoge + 2 ISDN Ports + 4 LAN Ports	2 analoge + 2 ISDN Ports + 4 LAN Ports + 5 DECT CAT-iq Handapparate
Analog/Fax	Anzahl Telefone ¹	2	2
	Gleichzeitige Anrufe	2	2
ISDN	Anzahl Telefone (ohne/mit Hausverkabelung)	2/8	2/8
	Anzahl Nummern	8	8
	Gleichzeitige Anrufe	2	2
IP Telefone			
HD-Phone Nyon ²	Anzahl Telefone	–	5
	Anzahl Nummern	–	5 pro Handapparat
	Gleichzeitige Anrufe	–	2
HD-Phone Rousseau (bis 5 Handapparate) ³	Anzahl Telefone	5	5
	Anzahl Nummern	Max. 5 (die ersten 5)	Max. 5 (die ersten 5)
	Gleichzeitige Anrufe	2	2
HD-Phone Sarnen	Anzahl Telefone (ohne/mit Hausverkabelung)	4/>4	4/>4
	Anzahl Nummern	2 pro Gerät	2 pro Gerät
	Gleichzeitige Anrufe	4/10	4/10

¹ Analoge Telefone sollten ausschliesslich direkt an den beiden Anschlüssen des Routers betrieben werden. Von einer Rückführung in die Hausverkabelung wird abgeraten, da kein ausreichender Schutz gegen transiente Überspannungen gewährleistet ist.

² Bei Centro Business 1.0 muss HD-Phone Nyon in Kombination mit der Rousseau Basisstation 10 verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen somit nicht alle Funktionen auf dem Handapparat zur Verfügung stehen (z. B. Anruflisten und Kontaktverzeichnisse abfragen).

³ IP Telefon Rousseau besteht aus einer Basisstation mit bis zu max. fünf Handapparaten.

An den Centro Business/2.0 kann max. eine Basisstation angeschlossen werden.

Funktionsübersicht

DECT CAT iq 2.x Basisstation integriert (inkl. Pairingtaste)		–	✓
CAT-iq Handapparate	Anzahl Telefone	–	5
	Anzahl Nummern	–	5
	Gleichzeitige Anrufe	–	2
Total ohne App/Client (max.)	Anzahl Telefone (ohne/mit Hausverkabelung ¹)	12/>12	17/>17
	Anzahl Nummern	Max. 10	Max. 10
	Gleichzeitige Anrufe	Max. 10	Max. 10

Telefonie (Endgeräte werden nicht an Centro Business angeschlossen)

Trunk/Cloud TVA & APP/Clients	Anzahl Telefone	Unbeschränkt Gemäss IP/Rufnummer- Adressierungskonzept	Unbeschränkt Gemäss IP/Rufnummer- Adressierungskonzept
	Anzahl Nummern	Gemäss Nummerierungsplan	Gemäss Nummerierungsplan
	Gleichzeitige Anrufe	Max. möglich: 100	Max. möglich: unlimitiert
	Abhängig von:		
	> Verfügbare Bandbreite		
	> Anzahl gekaufte Gesprächskanäle		

Weitere Funktionen

WLAN	✓	✓
Firewall	✓	✓
Site-to-Site VPN	✓	✓
Port Forwarding	✓	✓
DMZ	✓	✓
IPv6 (6RD and native)	✓	✓
NAT 1:1	✓	✓
PPPoE Passthrough	✓	✓
IP Passthrough	✓	✓
Lokaler Security Gateway	✓	✓
Drahtlose Swisscom TV 2.0 Verbindung (over WLAN)	–	✓
Separiertes WLAN	✓	✓
Swisscom BNS (Business Network Solutions)	–	✓
Unterstützte Swisscom (Internet) Services	<ul style="list-style-type: none"> > Swisscom Internet (RES DSL) > Business Internet light > Business Internet (ALLIP – My KMU Office) > M2M Wireline (ALLIP & BIL) > Weitere Services: Swisscom TV 1.0 & 2.0, Business Connect, Vivo-Family, Swisscom Line, Multiline IP etc. 	<ul style="list-style-type: none"> > Swisscom Internet (RES DSL) > Business Internet light > Business Internet (ALLIP – My KMU Office) > Smart Business Connect (ALLIP) > M2M Wireline (ALLIP & BIL) > Weitere Services: Swisscom TV 1.0 & 2.0, Business Connect, Vivo-Family, Swisscom Line, Multiline IP etc.

¹ Analoge Telefone sollten ausschliesslich direkt an den beiden Anschlüssen des Routers betrieben werden. Von einer Rückführung in die Hausverkabelung wird abgeraten, da kein ausreichender Schutz gegen transiente Überspannungen gewährleistet ist.