

## Centro Business / Centro Business 2.0

### Confronto panoramico

#### Centro Business – il modello standard

Il router per tutti i servizi Swisscom che soddisfa le esigenze di base della vostra azienda..

#### Centro Business 2.0 – il modello premium

Collegamento WLAN e internet ultra veloce. Dotato della tecnologia più recente, il router è pronto per le sfide del futuro.



#### WLAN

WLAN	Centro Business – il modello standard	Centro Business 2.0 – il modello premium
WLAN	2.4 GHz AP con 2x2 antenne interne supporta lo standard 802.11 b/g/n	2.4 GHz AP con 2x2 antenne interne supporta lo standard 802.11 b/g/n  5.0 GHz AP con 3x3 antenne interne supporta lo standard 802.11 a/n/ac
Velocità WLAN	shared fino a 100 Mbps	shared fino a 500 Mbps
Tasto pairing WLAN (WPS)	✓	✓
Numero max client a WLAN 802.11n 2.4 GHz	50	64
Numero max client a WLAN 802.11ac 5.0 GHz	-	18

#### Collegamento internet

Collegamento internet xDSL	VDSL2 (Vectoring), ADSL, ADSL2+ tramite analogico oppure ISDN	VDSL2 (Vectoring, Super Vectoring, G.fast), ADSL2+ tramite analogico <sup>1</sup>
Collegamento internet fibra ottica <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTTH</li> <li>• XGS-PON</li> </ul>	fino a 100 Mbps-	fino a 1 Gbps (modulo SFP) fino a 1 Gbps (modulo SFP)
Prese Ethernet	4x100 Mbps	4x1 Gbps
Numero max client alle connessioni Ethernet		ca. 250 dispositivi
Internet Backup	tramite stick USB 3G oppure 4G (opzionale)	tramite stick USB 3G oppure 4G (opzionale)
Prese supplementari	2xUSB 2.0	2xUSB 3.0

<sup>1</sup> Il router Centro Business è proposto in due versioni: «solo fibra ottica» e «fibra ottica e rame». Le differenze a livello di caratteristiche le trovate [qui](#).

# Centro Business/Centro Business 2.0

## Confronto panoramico

Telefonia (gli apparecchi terminali sono collegati al Centro Business)<sup>2</sup>

Analogico/Fax		✓	✓
ISDN		✓	✓
Telefoni IP/HD		✓	✓
Stazione di base integrata DECT CAT iq 2.x (incl. tasto pairing)		-	✓
Totale senza app/client (max.)	Quantità telefoni (con/ senza cablaggio domestico <sup>3</sup> )	12/>12	17/>17
	Numeri di chiamata	Max. 10	Max. 10
	Chiamate contemporanee	Max. 10	Max. 10

### In generale

Compatibilità servizi		compatibile con tutti i servizi Swisscom (clienti privati e commerciali)	compatibile con tutti i servizi Swisscom (clienti privati e commerciali)
Informazioni approfondite sul prodotto	<a href="http://www.swisscom.com/centrobusiness">http://www.swisscom.com/centrobusiness</a>		
Potenza assorbita (rame/fibra ottica)	Stand-by (nessun traffico dati)	8,2/8,0 watt	9,2/7,8 watt
	Modalità normale <sup>4</sup> (con traffico dati)	8,7/8,5 watt	9,7/8,2 watt
	Off	0,2 watt	0,1 watt
Dimensioni (altezza×profondità×larghezza)		259×189×90 mm	258×183×71 mm (ohne Fiber-SFP)
Prezzo di listino		CHF 250.–	CHF 299.–

## 2 Trovate informazioni dettagliate nella «[Panoramica delle funzioni](#)».

<sup>3</sup> I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti del router.

Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione sufficiente da sovratensioni transitorie.

<sup>4</sup> I dati sul consumo in modalità normale si riferiscono al seguente uso dell'apparecchio: Centro Business 2.0 è collegato a un relativo allacciamento in rame o in fibra ottica. Un apparecchio WLAN da 2.4 GHz e uno da 5 GHz collegati, su entrambi viene visualizzato un video di YouTube. Un HD-Phone Nyon collegato alla stazione di base DECT, uno Swisscom TV-Box collegato tramite cavo Ethernet e sintonizzato su un canale televisivo in risoluzione HD. Non è in funzione alcuna chiavetta Internet Backup. Con Centro Business 1.0 non viene impiegato alcun apparecchio WLAN da 5 GHz e alcuna stazione di base DECT.